



Aufbauanleitung LED Floorspots

Paketinhalt:

- 1x Lichtsteuerpult LED Commander + 1x DMX Splitter**
- 1x Case mit 8 LED Floorspots**
- 1x Case mit DMX Kabel**
- 1x Case mit Stromverlängerungskabel (4x10m, 4x5m, 4x3m)**

Schritt 1:

Stellen Sie zuerst die Floorspots an die gewünschte Stelle. Am besten helle Wände, an denen sie schön hochstrahlen können, in die Ecken des Raumes oder beleuchten sie schöne Objekte die sie besonders hervorheben möchten. **Achten Sie darauf, daß Sie die Spots in der Reihenfolge der hinten aufgedruckten Nummern (1-8) mit der 1 beginnend aufstellen. Achten sie darauf, daß die Öffnung des Kabelschlitzes (der sich nur an einem Fuß des Spots befindet) nach oben zeigt. Drehen Sie den Fuß mit Kabelschlitz zur Wand und verlegen sie nachher die DMX Kabel durch diesen Schlitz.** Stellen sie die Spots so auf, daß sie nach oben zeigen und stabil, wie eine Leiter, auf beiden Füßen stehen. Drehen Sie die Füße evt. noch etwas fest. Lassen Sie genug Platz zum Durchlaufen hinter den Spots, sonst werden Ihnen die Leute im Verlauf des Abends dagegentreten.

Schritt 2:

Verbinden sie die Stromstecker der Spots (falls überhaupt nötig) mit den mitgelieferten Stromverlängerungskabeln, um die nächst gelegene Steckdose zu erreichen. **Stecken Sie die Stecker aber noch nicht in die Steckdose!** Sie können nun von jedem Spot mit Stromverlängerung aus den nächsten Spot mit Strom versorgen oder eine vorhandene Steckdose nutzen, je nach dem was einfacher ist.

Schritt 3:

Stellen Sie das Lichtsteuerpult an einem sicheren, für Kinder nicht zugänglichen Ort auf (am besten in Bühnennähe und hoch genug).

Schritt 4:

Verbinden Sie vom Lichtsteuerpult beginnend, die Lampen mit den DMX Kabeln. Die Spots haben immer einen Eingang (DMX IN) und einen Ausgang (DMX OUT) den Sie dann einfach mit dem Eingang des nächsten Spots verbinden.

Sie können entweder:

A) Alle Lampen in einer Kette hintereinander miteinander verbinden (dazu stecken Sie das erste DMX Kabel direkt in das Lichtsteuerpult) oder

B) Sie können 2 Kabelstränge legen wovon der eine rechts und der andere links vom Lichtsteuerpult aus weggeht. Dazu benötigen Sie allerdings einen DMX Splitter der so beschriftet hinten am Pult angebracht ist und ihnen dafür 2 Ausgänge bereitstellt. Verbinden sie das Kabel des DMX Splitter also zunächst mit dem Lichtsteuerpult und stecken sie dann die DMX Kabel jeweils in die beiden Ausgänge des DMX Splitters.

Die DMX Kabel sind mit Farbkennringen markiert: Blau = 10m, Grau = 5m, Braun = 2m. Die Kabel können Sie ineinander stecken und so zu der Länge verbinden, die sie benötigen.

Achten Sie unbedingt darauf, daß die Kabel AUF KEINEN FALL unter Spannung stehen. Lassen Sie immer eine kleine Schleife an jedem DMX Eingang und DMX Ausgang eines Spots! Beim Abbau oder beim Herausziehen eines Kabels achten sie UNBEDINGT darauf, daß einzelne Stecker der Kabel und DMX Out Buchsen an den Spots Verriegelungen haben, die sie ERST DRÜCKEN müssen, bevor Sie den Stecker herausziehen können!

Schritt 5:

Stecken Sie nun die Stromkabel der Floorspots ein und verbinden Sie das Lichtpult mit dem Strom. Die Lampen blitzen dabei kurz auf – das ist normal.

Schritt 6:

Schieben Sie am Lichtsteuerpult alle Regler nach unten. Wählen Sie im Bereich „Fixture“ alle Taster 1-8 an, so daß diese blau leuchten. Danach schieben Sie den Regler „Master“ einmal auf voll nach oben und dann wieder ca. 1 cm. Zurück.

Nun können Sie durch Schieben der Regler „Red“, „Green“ und „Blue“ die Farbe einstellen, die sie wünschen. Schieben Sie z.B. nur den Regler „Red“ nach oben und lassen die anderen beiden Regler unten, so haben sie ein sattes Rot. Viel Spaß!

P.S: Ab diesem Zeitpunkt sollten sie die Spots nur noch seitlich anfassen. Fassen sie einen Spot hinten an und kommen an die Taster, verstellen sie den Betriebsmodus und im ungünstigsten Fall funktionieren ihnen dann alle Spots nicht mehr.

Abbau:

Bitten achten Sie darauf die Spots und die Kabel pfleglich zu behandeln und wieder so einzuräumen und aufzurollen, wie Sie sie übernommen haben (Farbkennringe sichtbar nach oben) Und denken Sie an die Verriegelungen an den Kabeln und den Spots, die sie drücken müssen um das Kabel abziehen zu können. VIELEN DANK!